

100110  
010101

CTCSS/DCS



Emergency



Vox



Chronometer



Flash light



FM RADIO

FM radio



Battery level



Scrambler



Roger beep



Scan



Key Lock



Hi/Low power



Programmable



Battery type



2 Pin Kenwood

# Midland CT 790

## Emetteur-récepteur bi-bande VHF/UHF multi-tâche

Combinant les dernières innovations technologique en radio communication avec un boîtier résistant, le **CT790** est la meilleur solution pour les professionnels qui on besoin de rester en contact (site de construction, immeubles, hotels, centre logistiques, salons) ou pour les utilisateurs occasionnels qui veulent communiquer avec la famille et les amis.

Sont boîtier robuste et sa facilité d'utilisation font du **CT790** un produit pour toutes les situations.

Toutes les fonctions sont accessibles au clavier.

**Le CT790** affiche les deux bandes de fréquences utilisées. C'est l'une des caractéristiques principales de cette radio unique!

Il est possible de choisir entre 4 types d'affichage:

- › La Fréquence de la bande
- › Le canal de la bande
- › Les deux, Fréquence et canal
- › Le nom des canaux

Il est possible de saisir au clavier aussi bien les fréquences que les canaux.

Le CT790 a été conçu pour être un appareil fonctionnent en multi-tâches.

Grace à ses multiples fonctions, Le CT790 est à la fois une radio Bi-bande UHF/VHF, un chronometre, une radio FM et une lampe torche.

### Version

**CT 790:**  
Bi-bande VHF/UHF

### Couleur

Noir



### Caractéristiques

- › Fréquence: 144-146 MHz & 430-440MHz (Rx / Tx).
- › Mode : UHF-VHF, VHF-VHF ou UHF-UHF
- › Puissance de sortie: 5 W VHF /4 W UHF
- › 128 canaux mémorisables
- › VOX
- › Chronomètre
- › 105 codes DCS et 50 tonalités CTCSS
- › Tonalité relais 1750 Hz
- › Synthèse vocale: Indication vocales des fonctions sélectionnées
- › Fonction d'urgence SOS
- › Sélection d'excursion large/étroite: 25kHz/12,5 kHz
- › 3 modalités d'afficheur sélectionnable: numéro du canal, canal+fréquence et nom du canal
- › Fonction inversion de Fréquence
- › Scan
- › Flashlight
- › Récepteur radio FM r
- › Espacement des canaux: 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 kHz, 50 kHz ou 100kHz
- › Puissance de sortie sélectionnable: haute(4-5W) ou basse (1W)
- › Réglage du décalage en Fréquence: 0-69.950 MHz
- › Choix de la direction du décalage
- › Fonction blocage sur canal occupé
- › Indicateur vocal du niveau de batterie
- › Tonalité Roger Beep au début/fin d'émission
- › Anti-bavard TOT (Time out timer)

- › Blocage du clavier
- › Scan des fréquences avec tonalité CTCSS/DCS
- › Encodeur DTMF
- › Reset
- › Fonctionne avec pack batterie
- › **Jack accessoire: 2 broches KENWOOD**

### Emballage et codes

Böîte avec 1 radio, antenne, pack batterie Li-Ion, clip ceinture, chargeur de bureau, bracelet  
**code C924**

### PRG CT 790

Logiciel de programmation pour CT 790  
complet avec câble USB pour PC  
**code C927**

